

MÅLBOGSERSPEL 2010 / 2010B

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7795-205011	MÅLBOGSERSPEL 2010
M7795-205021	MÅLBOGSERSPEL 2010B

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
3	=	Grundtillsyn (utförs vart tredje år)
Sk	=	Säkerhetskontroll vid byte av brukande enhet
Se Rbok	=	Se anvisningar i reparationsboken

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-015831	IBOK MÅLBOGSP 2010
M7786-025321	IBOK MÅLBOGSP 2010B
M7787-017631	RBOK MÅLBOGSP 2010
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
--	FAG F

Märkning, ytbehandling

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
x	1.1		x	Identitetsmärkning, individnummer, dekaler		Överensstämmelse, läsbarhet
	1.2		x	Ytbehandling		Skador
	1.3		x	Införande av teknisk order		Ev. TO införda

Transportvagn - allmänt

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	2.1	x		Registreringsbevis		Registreringsnummer, skyltar, ändringar, ombyggnader
	2.2	x		Dekaler, skyltar		Läsbarhet
	2.3	x		Tippflak, hydraulsystem		Läckage, funktion
	2.4	x		Flaksäkring		Fastsättning, skador, funktion
	2.5	x		Lastsäkringar		Fastsättning, skador, funktion
	2.6	x		Dragögla		Slitage, minimått

Transportvagn - trafiksäkerhetskontroll

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	3.1	x		Trafiksäkerhetskontroll		Se FAG F. motsvarar Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning enligt ASB Teknisk Handbok

Elsystem och drivenhet

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	4.1	x		Pulversläckare		Revisionsdatum, plombering UF SKYDD 200-000001 UF SKYDD 200-000003 UF SKYDD 200-018046
	4.2	x		Manöverskåp, styrsåp, elsystem 400/230V, personskyddsautomater, jordfelsbrytare, huvudströmbrytare, uttag och intag 400/230	x	Tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
	4.3	x		Kraftkablage	x	Tillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	4.4	x		Dieselmotor: - Motorolja och filter - Luftfilter - Bränslepumpens sugsil - Bränslefilter - Kuggrem		Byte Byte Rengöring Byte Byte vart 5:e år eller 3000:e timme
	4.5	x		Generatoraggregatspanel	x	Ändra "Nästa service"

Tillbehör

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	5.1		x	Brytenhet		
	5.2		x	Brytrulle		
	5.3		x	Bräckjärn		
x	5.4		x	Slägga, markspik, markskruv		
	5.5		x	Dragverktyg f markskruv, batterier		Byte batterier vid behov
	5.6		x	Elektrisk dieselpump		
x	5.7		x	Jordanslutning chassi		Resistansmätning
x	5.8		x	Block för vinsch (på transportvagnen)		

Drivenhet

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	6.1		x	Drivenhet, förvaringslåda handenhet, jordfläta kopplingsbox		
x	6.2		x	Nödstopp		
	6.3		x	Kopplingsbox, batteriseparator, starthjälpsuttag, intag		Datorn från vid funktionskontroll batteriseparator 12V +2/-1 i uttag och intag
	6.4		x	Styrskåp, tätning, lås, jordförbindelse, filter, säkringar, uttag 230V, bromsmotstånd		Filterbyte var 500:e timme Spänning i uttag 230V +/-10 Bromsmotstånd utfall i ohm, 4 st
x	6.5		x	Jordfelsbrytare, personskydds brytare		Funktion
	6.6		x	Manöverpanel, lampor, knappar, nycklar		
	6.7		x	Värmebläkt		
	6.8		x	Kylfläkt, filter, termostat		Filterbyte var 500:e timme Termostatinställning 10 grader

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	6.9		x	Dator		Eventuell mjukvaruuppdatering
	6.10		x	Frekvensomriktare, driftstid		Eventuell mjukvaruuppdatering, dagbok LIMO
	6.11		x	Batteriladdare fjärrstyrning		Laddfunktion
	6.12		x	Batteriladdare 12V, anslutningsstift		Laddfunktion Rengöring/infettning stift
	6.13		x	Antenner		Glapp
	6.14		x	Bränsletank, bränslemätare, jordförbindelse		
	6.15		x	Startbatteri		12V +2/-1
	6.16		x	Tillbehörsbatteri		12V +2/-1
x	6.17		x	Pulversläckare, hållare, skydd		
	6.18		x	Allmän belysning, lysrör		
	6.19		x	Huvar, jalusi, stängningsanordning, handtag, kantlist, stroppar, skyltar		
	6.20		x	Generatoraggregat		Förbindningar
	6.21		x	Generator, generatoraxel, anslutningar		
	6.22		x	Motor, batteri, kabelanslutning, motorövervakning, vevhus, täthet, elkablage, motorfästen, utspänning - droppledningar bränsle - insprutningsventiler - ventilspel - kilrem - motorlagring - varvtal		Byte Kontroll 3000:e timme, byte 6000:e Justering 1000:e timme Byte varvannan GT eller 1000:e timme Byte 6000:e timme 1800 rpm +/-20
	6.23		x	Målversch, remspänning - jordförbindelse - slitage - remmar - lager lintrumma		<5 ohm Anligningsyta broms Byte vart 5:e år eller när defekta Smörjning
	6.24		x	Linspridare, axel, linstyrning		Smörjning
	6.25		x	Broms, bromsbelägg		
	6.26		x	Draglina		Byte vart 5:e år eller när defekt
	6.27		x	Absolutgivare, nollställning, rem		Ta bort locket, tryck in knapp
x	6.28		x	Vinsch av-/pålastning, vajer, krok, vinschkabel		fastsättning, skador, slitage, trådbrott (se M7782-127012 STÅLLINOR), invinschning under belastning, in-smörjning korrskyddsolja

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
x	6.29		x	Siren		
	6.30		x	Laddare handenhet		
	6.31		x	Chassi drivenhet, ram, fäste huv		
	6.32		x	Antennmast, spiralslang, dragavlastning, antennkablage		Resistansmätning kablage
	6.33		x	Avgassystem, ljuddämpare, avgasspjäll		Täthet, rengöring spjäll

Fjärrstyrning intern

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	7.1		x	Handenhet radiosystem, batterier		Byte batterier vid behov

Målbogsspel övrigt

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	3			
	8.1		x	Smörjning		Återstående punkter, se M7782-020734 SMSCH MÅLBOGS 2010
	8.2		x	Generatoraggregatspanel	x	Ändra "Nästa service"